

FALCON EYE

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**КНОПКА ВЫХОДА АНТИВАНДАЛЬНАЯ
FE-100**



Кнопка выхода предназначена для использования в системах контроля доступа для управления электрическим замком при выходе.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- разметить и просверлить отверстия под дюбели ($\varnothing=6\text{мм}$)
- подключить кнопку к линии управления замком и линии питания подсветки согласно значениям проводом (см. выше)
- закрепить кнопку к стене саморезами
- при креплении на листовую стену или дверь используйте саморезы по металлу DIN7981 ($\varnothing=4,8$)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- кнопка выхода - 1 шт.
- дюбели распорные - 2 шт.
- саморезы 3,5x50 - 2 шт.
- паспорт - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение коммутации - не более 30В
- ток коммутации - не более 30мА
- габариты - 80x40x22 мм
- напряжение питания подсветки - 12В

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА КОРПУСА

- черный
- серебряный антик
- медный антик

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ПРОВОДОВ ВЫХОДНОГО КАБЕЛЯ

- коричневый (+12В) – питание подсветки
- белый (общий) питание подсветки
- желтый\зеленый – контакты кнопки (неполярная коммутация)

ГАРАНТИЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с Техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения Потребителем правил установки и эксплуатации.

Гарантийные обязательства становятся недействительными в следующих случаях:

- отсутствие данного паспорта\гарантийного талона
- нарушение гарантийной пломбы
- наличие механических, химических или термических нарушений корпуса
- наличие следов электрического пробоя на электронной плате

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:

Адрес: Москва, Тюменский проезд, д.5, стр.1

Дата продажи

Дата установки

МП